

SE 17-200 RT SATINADORA/CARTÓN (602259000)

Precio sin IVA 496,00 €



SE 17-200 RT Satinadora/Cartón



DESCRIPCIÓN

Potente satinadora de batería para rectificar, satinar, cepillar y pulir al alto brillo de, p.ej., acero Inox

Máxima productividad gracias al potente motor de 1700 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre

Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un guiado óptimo y trabajar sin fatiga

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramientas para un cambio rápido del accesorio

Ajuste sin herramienta y rápido de la chapa protectora y la empuñadura adicional

Mandril de sujeción en arrastre de forma, de marcha suave para un aspecto uniforme del rectificado

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 1700 W

Potencia suministrada: 1070 W

Par de giro: 17 Nm

Revoluciones marcha en vacío: 800 - 3000 /min

Rosca de husillo: M 14

Diámetro de la muela abrasiva: 100 - 200 mm

Ancho de la muela abrasiva: 50 - 100 mm

Peso sin cable: 2.9 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Satinar: 3.8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
 943 880 063 - 943 880 855
 943 880 770
 gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.